

# DUB362TX1

## Souffleur 2x18V



nouveauté



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Tension accu nominale                        | 2 x 18 V                 |
| Accus compris                                | 4 x 5,0Ah                |
| Régime à vide                                | 11400 - 21500 t.p.m.     |
| Vitesse de l'air max.                        | 194 km/h                 |
| Débit  | 13,4 m <sup>3</sup> /min |
| Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> ) | 2,5 m/s <sup>2</sup>     |
| Marge d'incertitude vibration (K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>     |
| Emission sonore (L <sub>WA</sub> )           | 93,5 dB(A)               |
| Pression sonore (L <sub>PA</sub> )           | 79,1 dB(A)               |
| Marge d'incertitude bruit (K)                | 1,8 dB(A)                |
| Dimensions (Lo x La x H)                     | 930 x 205 x 295 mm       |
| Poids net                                    | 3,5 kg                   |

### AVANTAGES D'UTILISATION

- Souffleur de feuilles à batteries 2 x 18V Lithium-ion léger mais puissant, idéal pour l'entretien de parcs communaux, jardins d'écoles ou d'hôpitaux et pour tout autre travail dans un environnement sensible au bruit.
- Présélection de six vitesses avec gâchette à variateur pour un travail encore plus silencieux tout en augmentant l'autonomie lors de travaux lourds.
- Buse soufflante avec plage de réglage de 100mm en trois étapes.
- Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.
- Moins de fatigue grâce aux touches de marche/arrêt éliminant le besoin de tenir une gâchette enfoncée et favorisant ainsi une prise relâchée de l'appareil.
- L'utilisation de deux batteries 18V en série permet d'atteindre un haut niveau de performances, et ce, avec le type de batteries le plus répandu.
- XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières disponible sur le marché.
- Indication de batteries déchargées par témoin LED

### ACCESSOIRES STANDARD

- chargeur rapide double DC18RD, buse droite, bandoulière, embout plat